

B-GSM larm

Larm och övervaknings-system med SMS-larm

Funktion

GSM-uppringaren B-GSM ger extra hög säkerhet för alla larm och övervakningsystem men kan även användas i många andra typer av applikationer. B-GSM simulerar analog fast telefonförbindelse (vid fel på fast telefon) eller kan helt ersätta fast telefonlinje där GSM täckning finns, men telefonlinje saknas.

B-GSM kan transparent överföra signaler från ett larm med formaten SIA eller Contact ID, men har även en inbyggd egen telefonuppringare för Contact ID och SMS. Detta möjliggör att B-GSM går att montera fristående utan behov av annat larmsystem tex. vid driftlarm.

Naturligtvis går B-GSM att koppla upp mot larmcentraler tex. SOS m.fl.

B-GSM har fyra digitala ingångar, som vid aktivering kan sända rapporter med den inbyggda telefonuppringaren via SMS eller Contact ID, och har även fyra utgångar som kan fjärrstyras med SMS samt lämna statusmeddelanden för utgångarna (på eller av).

B-GSM levereras med sabotageskyddad metallkapsling försedd med lysdioder för statusindikeringar samt batteri-backup.

1 SMS uppringare

8 telefonnummer för SMS uppringning. För fristående installation tex vid larm eller driftövervakning.

2 Contact ID uppringare

4 telefonnummer för Contact ID uppringning. För fristående installation tex vid larm eller driftövervakning.



3 Telefonlinjebakup

Simulerar ordinarie analog linje (för backup). Växlar automatiskt till GSM funktion vid fel på ordinarie analog telefonlinje.

4 Fjärrstyrning

94 telefonnummer för fjärrstyrning av utgångar (kräver nummerpresentation). Återställning av larm.

Tekniska data	
Digitala ingångar:	Fyra ingångar för SMS eller Contact ID uppringning
Digitala utgångar:	Fyra programmerbara
Fjärrstyrning:	Via SMS meddelanden
Batteriladdare	230 V AG/13,8 VDG
Reservkraftsbatteri	12 V 1,2 Ah
Tillvalsutrustning	Färdigprogrammerad GSM-Link för lokal PG-programmering av B-GSM (kabel)

Kingspan BAGA AB

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: baga.info@kingspan.com
kingspan.se/baga